



ZESTAW Adapter EShare HDMI do prezentacji bezprzewodowych

Bezprzewodowy adapter eshare umożliwia udostępnianie treści (np. filmów, aplikacji) z komputera na urządzeniu LFD iiyama serii 42 z preinstalowaną aplikacją EShare. Jest kompatybilny z komputerami wyposażonymi w wyjścia HDMI (wersja 1.4) i USB oraz obsługuje płynne przesyłanie wideo do 1080p.

Zestaw zawiera również bezprzewodowy dwupasmowy adapter WiFi USB [EW-7811UTC](#), który należy podłączyć do monitora wielkoformatowego iiyama serii 42, aby móc korzystać z adaptera EShare.

01 URZĄDZENIE

Obsługiwane platformy	Windows, MAC, Chrome, dowolny system operacyjny obsługujący standard HDMI 1.4
HDMI Out	x1
Audio	stereo, jakość dźwięku 16 bitów 48kHz
Liczba klatek na sekundę	do 60 fps w zależności od środowiska (FHD)
Rozdzielczość wyjściowa	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
Rozdzielczość wejściowa	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
Bezprzewodowy	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
Szybkość transmisji bezprzewodowej	do 867Mbps
Protokół uwierzytelnienia	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Bezpieczeństwo (szyfrowanie)	WPA2
Zasięg	15 m max.

02 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zużycie energii	2.5W typowo
-----------------	-------------

03 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, RoHS support
-------------	------------------

04 WYMIARY / WAGA

05 WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Warunki pracy - temperatura	0°C - 40°C
Warunki pracy - wilgotność	10% - 80%
Warunki składowania - temperatura	- 10°C - 60°C
Warunki składowania - wilgotność	5% - 90%

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED